

IPM8122 便携式单相测试电源



产品概述：

IPM8122 便携式单相测试电源是一款适合给不同的单三相电能表及用电产品提供工作电源的电源，携带方便，单相电源供电。

功能优势：

1. 操作简单方便，带 LED 灯指示，醒目直观。
2. 多量程电压输出，满足不同类型电能表的电压要求。
3. 固定电流输出，性能稳定。
4. 设备自带电压空载、电流短路自动保护机制，安全可靠。

性能指标：

项目名称		性能指标
电压	电压量程	57.7V、100V、220V、380V（也可按照用户要求定制）
	输出容量	20VA（额定量程）
电流	输出范围	5/10A（可定制 20A）
	输出容量	20VA（额定量程）
输出方式		采用埋入式端子，配电压、电流测试连接线
功能		a) 带输出、停止按钮； b) 电压空载、短路自动保护； c) 带电流回路轻重载切换
输出指示		LED 指示
输入输出耐压		AC 2500V，工频；
仪器尺寸（单位：mm）		宽×深×高：200×180×75
工作环境		温度：0～40℃，湿度：<85% R.H.
输入电源		AC 220V±10%，50/60Hz

面板说明



正面部分由四部分组成：电压 4 档量程切换，电流两档量程切换，电源和输出指示灯，启动和停止按钮。



背面部分由三部分组成：电压输入（AC220V），保险管和电源开关组成。

操作步骤：

1. 通过电压电流测试线将电压电流输出接至被测设备。
2. 将市电接入 AC220V 的电源插座，打开电源开关。电源指示灯亮。
3. 电压，电流量程切换到需要的量程，按下启动按钮，进行测试。
4. 试验完毕，按下停止按钮，关闭电源开关。

仪器配套

- a. 单相电源测试仪 1 台
- b. 产品合格证 1 份
- c. 电源线 1 条
- d. 电压电流测试线 1 套
- e. 用户手册(电子档)

质量保证

本产品自出售之日起一年内，凡非用户不当而产生质量问题的，本公司负责保修、保换。